



**MAGNUM TELECOM**  
1, rue du Lavoir  
38590 St Etienne de St Geoirs  
France

Tél : + 33 476 31 34 92  
GSM : + 33 607 69 11 86  
[info@magnumtelecom.com](mailto:info@magnumtelecom.com)

### UTILISATION

*Brouilleur de communications de téléphonie mobile*

#### Zones sensibles

Salles de conférence

Salles d'examens

Lieux de culte

Bibliothèques

Salles de spectacle

Cinémas

Théâtres

## Brouilleur de communications mobiles

Bandes CDMA / GSM

## MGT-03



### SPECIFICITES

- Puissance réglable de 2 à 4 watts, portée de 5 à 35 m
- Rayon de la zone de brouillage réglable par l'utilisateur, via la télécommande
- 2 bandes de fréquences brouillées (GSM,DCS)
- Une autre bande peut être choisie en remplacement d'une des deux

Antennes incorporées.

Brouillage permanent sélectif,  
Utilisation possible d' autres dispositifs radio émettant sur des bandes non brouillées (ex : téléphone DECT, talkie walkie ...)

Possibilité de fonctionnement en continu

Encombrement réduit -Installation murale possible et facile

### CARACTERISTIQUES

2 Bandes brouillées	Fréquences de brouillage
CDMA	870 -880 MHz
GSM	925 -960 MHz
Précision en fréquence	+/-20kHz
Portée	Rayon de 5 à 35 mètres en champ perturbé, (50 mètres en champ libre)
Puissance brouillage	de 2 à 4 watts
Alimentation	Adaptateur secteur : entrée : AC 220V / sortie : DC 5V, 3A

### CARACTERISTIQUES COFFRET

Dimensions L x H x P	Hors tout 190 x 170 x 50 mm (métallique)
Poids	1,6 kg (appareil avec chargeur secteur)
Température stockage	-20°C / + 80°C
Température de fonctionnement	0° / +70°C