



## Brouilleur de communications mobiles

# MGT-09

CDMA / GSM / DCS / PHS / UMTS



**MAGNUM TELECOM**  
1, rue du Lavoir  
38590 St Etienne de St Geoirs  
France

Tél : + 33 476 31 34 92  
GSM : + 33 607 69 11 86  
[info@magnumtelecom.com](mailto:info@magnumtelecom.com)

### UTILISATION

*Brouilleur de communications de téléphonie mobile*

**Zones sensibles**

**Salles de conférence**

**Salles d'examens**

**Lieux de culte**

**Bibliothèques**

**Salles de spectacle**

**Cinémas**

**Théâtres**

### SPECIFICITES

- Puissance fixe de 10 ou 30 watts (selon modèle)
- Installation en intérieur ou en extérieur (boîtier étanche)
- Portée : 30 à 45 m ou 50 à 60 m
- 7 bandes de fréquences brouillées  
CDMA 800, GSM, DCS, CDMA1900, PHS, 3G)
- Télécommande pour Marche/Arrêt

Antennes incorporées, 5dBi .

Brouillage permanent sélectif,

Fonctionnement en continu

Utilisation possible d' autres dispositifs radio émettant sur des bandes non brouillées (ex : talkie walkie ...)

### CARACTERISTIQUES

7 Bandes brouillées	Fréquences de brouillage
IDEN - CDMA	850 -895 MHz
GSM	925 -965 MHz
DCS – CDMA1900 - PHS	1 800 -1 990 MHz
UMTS, 3G	2 110 -2 170MHz
Précision en fréquence	+/-20kHz
Portée	Rayon de 30 à 60 mètres en champ perturbé, (80 mètres en champ libre)
Puissance brouillage	10 ou 30 watts
Alimentation	Adaptateur secteur : entrée : AC 220V / sortie : DC 12V, 3A

### CARACTERISTIQUES COFFRET

Dimensions L x H x P	Hors tout 285 x 270 x 95 mm (métallique)
Poids	3 kg
Température stockage	-30°C / + 70°C
Température de fonctionnement	-10°/ +60°C