



## Brouilleur de communications mobiles

## MGT- P1B

GSM / DCS / UMTS



### MAGNUM TELECOM

1, rue du Lavoir  
38590 St Etienne de St Geoirs  
France

Tél : + 33 476 31 34 92

GSM : + 33 607 69 11 86

[info@magnumtelecom.com](mailto:info@magnumtelecom.com)

### SPECIFICITES

- Puissance fixe de 450 mWatts
- Portée de 6 à 10 mètres
- Autonomie 3 à 4 heures
- 3 bandes de fréquences brouillées (GSM, DCS, 3G)

### UTILISATION

#### *Brouilleur de communications de téléphonie mobile*

Zones sensibles

Salles de conférence

Salles d'examens

Lieux de culte

Bibliothèques

Salles de spectacle

Cinémas

Théâtres

Antennes internes.

Brouillage permanent sélectif,  
Utilisation possible d'autres dispositifs radio émettant sur des bandes non brouillées (ex : téléphone DECT, talkie walkie ...)  
Fonctionnement en continu avec le câble allume cigare  
Encombrement réduit

### CARACTERISTIQUES

	Fréquences de brouillage
GSM	925 -960 MHz
DCS	1 805 -1 880 MHz
UMTS, 3G	2 110 -2 170MHz
Précision en fréquence	+/-20kHz
Portée	Rayon de 6 à 10 mètres
Puissance brouillage	450 mWatts
Alimentation	entrée : AC 110 / 220v / sortie : DC 5V, 3A

### CARACTERISTIQUES COFFRET

Dimensions L x H x P	95 x 42 x 18 mm
Poids	100 gr
Température stockage	-20°C / + 80°C
Température de fonctionnement	0°/ +70°C